

# grandMA3 2Port Node



Der grandMA3 2Port Node ist die kompakteste Lösung, um Netzwerkdaten in DMX zu wandeln. Der in einem 8"/1HE Gehäuse verbaute Node ist einfach zu installieren und gibt synchron zwei DMX-Universen aus jeder grandMA3 Session aus – wo immer sie benötigt werden. Das einzigartige Halterungszubehör ermöglicht bei Bedarf vielfältige Befestigungsmöglichkeiten.

Alle grandMA3 xPort Nodes sind für die stetig steigenden Anforderungen im Touring-Alltag und Installationsbereich ausgelegt. Die Nodes stellen ein sicheres und stabiles Rückgrat für den synchronisierten Datentransport bereit. Um einen einfachen Zugang zu DMX-Output und Input zu gewährleisten, sind alle Nodes von einer Konsole oder einem onPC in der Session fernkonfigurierbar.

Alle grandMA3 xPort Nodes sind in der Lage, MA-Net3, MA-Net2, sACN und Art-Net Daten zu verarbeiten. Zudem sind alle Nodes vollständig RDM kompatibel. Ein 3,9" Farbdisplay an der Frontseite ermöglicht die einfache Konfiguration und liefert einen schnellen Überblick über den Status jedes Nodes.

Um höchstzuverlässigen und stabilen Datenaustausch zu gewährleisten, sind alle grandMA3 xPort Nodes mit einem leistungsstarken Prozessor und einer 1.000Mbit/s Netzwerkschnittstelle ausgestattet. Die grandMA3 xPort Nodes sind hochqualitative Lösungen für stark ausgelastete Netzwerkverbindungen und vermeiden das Verwerfen von DMX- oder RDM-Paketen. Noch nie war es einfacher, stabile DMX-Netzwerke zu entwerfen und aufrechtzuerhalten.

## Lieferumfang

1x powerCON TRUE1 Kabelbuchse (NAC3FX-W)

## Technische Daten

Steckverbinder	1 x powerCON TRUE1 1 x etherCON/RJ45 2 x DMX512-A Out (5pin XLR weiblich) 1 x USB 2.0 (Typ A)
Parameter	keine
Parameter Mode2	keine
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V, 50/60Hz
Maße	207 x 184 x 43 mm / 9 x 8 x 2 in (Breite x Tiefe x Höhe)
Leistung	max. 15VA
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
Gewicht (ohne Verpackung)	2 kg / 5 lbs

# grandMA3 2Port Node



## Artikel

4010515	grandMA3 2Port Node
---------	---------------------

## Zubehör

130281	MA 2Port Node / 4Port Node 19" Rack Einbau Kit – Leerblende	MA Lighting	210650	Adapterkabel-Set für MA 2Port Node, 2x Kabel DMX/XLR5 auf DMX (Länge 0.5m), 1x Kabel RJ45, 1x Einbaubuchse etherCON/RJ45 auf RJ45	MA Lighting
130285	MA 2Port Node 19" Rack Einbau Kit – XLR Anschlüsse	MA Lighting	210627	Adapterkabel-Set für MA 2Port / 4Port Node, 4x Kabel DMX/XLR5 auf DMX (Länge 0.5m)	MA Lighting
130283	MA 2Port Node / 4Port Node 19" Rack Einbau Kit – 2x Nodes	MA Lighting	210628	Adapterkabel-Set für MA 2Port / 4Port Node, 1x Kabel RJ45, 1x Einbaubuchse etherCON/RJ45 auf RJ45	MA Lighting
130284	MA 2Port / 4Port / 8Port Node Rigging Adapter	MA Lighting			

## Weitere Produktbilder

