

grandMA3 4Port Node



Der grandMA3 4Port Node ist ein leistungsstarker Konverter, um Netzwerk Daten in DMX umzuwandeln. Der in einem 8"/1HE Gehäuse verbaute Node gibt vier synchronisierte DMX-Universen aus jeder grandMA3 Session aus und ist sowohl für Touring als auch Festinstallationen bestens geeignet. Das einzigartige Halterungszubehör ermöglicht bei Bedarf vielfältige Befestigungsmöglichkeiten.

Alle grandMA3 xPort Nodes sind für die stetig steigenden Anforderungen im Touring-Alltag und Installationsbereich ausgelegt. Die Nodes stellen ein sicheres und stabiles Rückgrat für den synchronisierten Datentransport bereit. Um einen einfachen Zugang zu DMX-Output und Input zu gewährleisten, sind alle Nodes von einer Konsole oder einem onPC in der Session fernkonfigurierbar.

Alle grandMA3 xPort Nodes sind in der Lage, MA-Net3, MA-Net2, sACN und Art-Net Daten zu verarbeiten. Zudem sind alle Nodes vollständig RDM kompatibel. Ein 3,9" Farbdisplay an der Frontseite ermöglicht die einfache Konfiguration und liefert einen schnellen Überblick über den Status jedes Nodes.

Um höchstzuverlässigen und stabilen Datenaustausch zu gewährleisten, sind alle grandMA3 xPort Nodes mit einem leistungsstarken Prozessor und einer 1.000Mbit/s Netzwerkschnittstelle ausgestattet. Die grandMA3 xPort Nodes sind hochqualitative Lösungen für stark ausgelastete Netzwerkverbindungen und vermeiden das Verwerfen von DMX- oder RDM-Paketen. Noch nie war es einfacher, stabile DMX-Netzwerke zu entwerfen und aufrechtzuerhalten.

Lieferumfang

1x powerCON TRUE1 Kabelbuchse (NAC3FX-W)

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Steckverbinder | 1 x powerCON TRUE1 1 x etherCON/RJ45 4 x DMX512-A Out (5pin XLR weiblich) 1 x USB 2.0 (Typ A) |
| Parameter | keine |
| Parameter Mode2 | keine |
| Betriebsspannung/ Versorgungsspannung | 100-240V, 50/60Hz |
| Maße | 207 x 184 x 43 mm / 9 x 8 x 2 in (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Leistung | max. 15VA |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 2 kg / 5 lbs |

grandMA3 4Port Node



Artikel

| | |
|---------|---------------------|
| 4010516 | grandMA3 4Port Node |
|---------|---------------------|

Zubehör

| | | | | | |
|--------|---|-------------|--------|--|-------------|
| 130281 | MA 2Port Node / 4Port Node 19" Rack Einbau Kit – Leerblende | MA Lighting | 210629 | Adapterkabel-Set für MA 4Port Node, 4x Kabel DMX/XLR5 auf DMX (Länge 0.5m), 1x Kabel RJ45, 1x Einbaubuchse etherCON/RJ45 auf RJ45 | MA Lighting |
| 130282 | MA 4Port Node 19" Rack Einbau Kit – XLR Anschlüsse | MA Lighting | 210632 | Adapterkabel-Set für MA 4Port Node, 4x Kabel DMX/XLR5 auf RJ45 (Länge 0.5m), 1x Kabel RJ45, 5x Einbaubuchse etherCON/RJ45 auf RJ45 | MA Lighting |
| 130283 | MA 2Port Node / 4Port Node 19" Rack Einbau Kit – 2x Nodes | MA Lighting | 210627 | Adapterkabel-Set für MA 2Port / 4Port Node, 4x Kabel DMX/XLR5 auf DMX (Länge 0.5m) | MA Lighting |
| 130284 | MA 2Port / 4Port / 8Port Node Rigging Adapter | MA Lighting | 210628 | Adapterkabel-Set für MA 2Port / 4Port Node, 1x Kabel RJ45, 1x Einbaubuchse etherCON/RJ45 auf RJ45 | MA Lighting |

Weitere Produktbilder

