

# grandMA3 onPC 2Port Node 2k



Der grandMA3 onPC 2Port Node 2K schaltet in Verbindung mit grandMA3 onPC 2.048 Parameter frei und bietet zwei frame-synchrone DMX-Ausgänge. Er ist die perfekte Ergänzung zu einem grandMA3 onPC command wing und erweitert die Anzahl der nutzbaren Parameter auf 4.096. Das 8"/1HE Gehäuse hat die optimale Größe für Touring- und Festinstallationen. Das Halterungszubehör erlaubt bei Bedarf vielfältige Befestigungsmöglichkeiten.

MA Lighting bietet die perfekte Lösung für den Einstieg in die Welt der Lichtsteuerung. Dafür kann einfach die kostenfreie grandMA3 onPC Software heruntergeladen werden. In Verbindung mit einem PC und einem MA onPC Produkt lassen sich so Parameter freischalten.

Die Anzahl der freigeschalteten Parameter variiert je nach MA onPC Produkt, jedoch schalten alle diese Geräte Parameter für die vollumfängliche grandMA3 Software frei. Es gibt keine Kompromisse beim Funktionsumfang der Software. Die vielfältige Produktreihe bietet für alle individuellen Anforderungen und Budgets Lösungen.

Im Bereich der onPC Lösungen gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten: das grandMA3 onPC command wing als mobile Lösung in der grandMA3 Serie; und die grandMA3 onPC xPort Nodes, welche die kosteneffektivste DMX-Ausgabelösung für die reine Software-Showsteuerung darstellen.

Die grandMA3 onPC xPort Nodes sind mit einem leistungsstarken Prozessor und einer 1.000Mbit/s Netzwerkschnittstelle ausgestattet, um einen sicheren und stabilen Datenaustausch zu gewährleisten.

Alle grandMA3 xPort Nodes sind in der Lage MA-Net3, MA-Net2, sACN und Art-Net Daten zu verarbeiten. Zudem sind alle Nodes vollständig RDM-kompatibel. Ein 3,9" Farbdisplay an der Frontseite ermöglicht die einfache Konfiguration und liefert einen schnellen Überblick über den Status jedes Nodes.

## Technische Daten

Leistung	max. 15VA
Maße	207 x 184 x 43 mm / 9 x 8 x 2 in (Breite x Tiefe x Höhe)
Steckverbinder	1 x powerCON TRUE1 1 x etherCON/RJ45 2 x DMX512-A Out (5pin XLR weiblich) 1 x USB 2.0 (Typ A)
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung	100-240V, 50/60Hz
Gewicht (ohne Verpackung)	2 kg / 5 lbs
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
Parameter	2.048 (HTP/LTP)
Parameter Mode2	1.024 (HTP/LTP)

# grandMA3 onPC 2Port Node 2k



## Lieferumfang

1x powerCON TRUE1 Kabelbuchse (NAC3FX-W)

## Artikel

4010512 grandMA3 onPC 2Port Node 2k

## Zubehör

130281	MA 2Port Node / 4Port Node 19" Rack Einbau Kit – Leerblende	MA Lighting	210650	Adapterkabel-Set für MA 2Port Node, 2x Kabel DMX/XLR5 auf DMX (Länge 0.5m), 1x Kabel RJ45, 1x Einbaubuchse etherCON/RJ45 auf RJ45	MA Lighting
130285	MA 2Port Node 19" Rack Einbau Kit – XLR Anschlüsse	MA Lighting	210627	Adapterkabel-Set für MA 2Port / 4Port Node, 4x Kabel DMX/XLR5 auf DMX (Länge 0.5m)	MA Lighting
130283	MA 2Port Node / 4Port Node 19" Rack Einbau Kit – 2x Nodes	MA Lighting	210628	Adapterkabel-Set für MA 2Port / 4Port Node, 1x Kabel RJ45, 1x Einbaubuchse etherCON/RJ45 auf RJ45	MA Lighting
130284	MA 2Port / 4Port / 8Port Node Rigging Adapter	MA Lighting			

## Weitere Produktbilder

